

Požární panel LON s LCD

FRL700

Požární panel FRL700 je LON zařízení, zobrazuje seznam požárních poplachů z FP1216 nebo FP2864 v místě obsluhy, recepci atd. Z FRL700 lze resetovat požární poplachy. Do ústředny je zapojen přes kartu LON2000. Celkem je možno k požární ústředně připojit až 15 zařízení FRL700.

Technické parametry

Pracovní napětí Vss	15 + 30 Vss
Proudová spotřeba	
max. v klidu mA	100 mA
Délka sběrnice	max. 1000 m
FP1216/FP2864 (s LON2000)	dva vodiče FTT10
Sběrnicový kabel	UTP Kategorie 5
Celkový počet FRL na LON	
FP1216/FP2864	15
Pracovní teplota °C	-5 + +40 °C
Rozměry mm (D x Š x H)	240 x 320 x 60 mm
Hmotnost	1,5 kg

Jak objednávat

FRL700	Požární panel LON s LCD
FR716LED	LED opakováč 16 zón, ovlád. tlačítka, připojení na LON, 24V
LON2000	Karta sběrnice LON do FP1216/2864



- Twistovaný pár mezi požární ústřednou a LON zařízením
- Délka sběrnice až 1000 m
- Napájení 24Vss
- Ekonomické řešení požárního tabla
- Snadná instalace, jednoduchá obsluha
- 4 x 20 znakový LCD displej, LED indikace, ovládání ústředny EPS
- Připojení do FP1216 a FP2864 přes LON2000