

## Feuerwehrbedienfeld (FBF), nach DIN 14661/08-2001, VdS-Nr. G 205138, mit Aufnahme für bauseitiges PHZ-Schloss



### Leistungsmerkmale:

Feuerwehrbedienfeld (FBF) nach DIN 14661/08-2001

direkten Anschluß (ohne Adapter) an die BMZ

Nach DIN 14661/08-2001 (neue Norm)

mit Aufnahme für bauseitiges PHZ-Schloss

da es sich um ein genormtes Bedienfeld handelt, ermöglicht es den Angehörigen der Feuerwehr eine einheitliche Bedienung

Montagefreundlicher Flachkabelanschluss an das NSC-FAT

Technische Daten:

Betriebsspannung: 20,4 bis 29,6 V DC

Ruhestrom: 3 mA

Alarmstrom: 9 mA

Schaltausgänge: 0 V schaltend

Schutzart: IP 30

Temperatur-Bereich: 0 bis +50 °C

Abmessungen: 180x240x45mm (HxBxT)

Farbe: RAL 7035

-Nr. G 205 138